

DIMMER BLUETOOTH MESH

BLUETOOTH MESH CONTROLLER UNIT

ART: DM500/BLE

Destinazione d'uso | Use:

Interni | Indoor

Installazione | Installation:

Fissaggio Parete / Plafone | Wall / Ceiling

Corpo / Struttura | Body / Structure:

PVC | PVC

Alimentatore | Power Supply:

Escluso, da ordinare separatamente

Excluded, to be ordered separately

Gestione | Management: Bluetooth

Modalità accensione | Control mode: Telecomando* | Remote control*
Pulsante push | Push button
Smartphone | Smartphone
Assistenti vocali | Voice assistants

APP | APP: Easy Things - Smart Home

Sistema operativo | Operating system: Android / iOS

Tensione in ingresso
Input voltage: 12 - 36 Vdc

Temperatura di funzionamento
Working temperature: -20° +50°


Potenza in uscita | Power output: 1x(96 - 288)W

Corrente in uscita | Output Current: 8A x 1ch

Dimensioni | Dimensions: 135 x 30 x 20 mm

Output: 1 canale | 1 channel

Distanza di funzionamento
Operating distance: 20mt in campo libero
20mt in free field



Note:

Si consiglia l'uso con i nostri trasformatori da 24/12 Volt
It's recommended to use with our 24/12 Volt transformers

Compatibile con DIM - CCT - RGBW - RGB+CCT
Compatible with DIM - CCT - RGBW - RGB+CCT

* Telecomando RE500 acquistabile separatamente
* Remote control RE500 sold separately

